

### **Nahrání softwaru (SW) z USB klíče do pokladny, v případě rozšíření SW.**

1. Z počítače stáhnete soubor E50iFW\_cz\_v3\_034\_eth.bin (pro verze LAN) a nebo soubor E50iFW\_cz\_v3\_034\_wifi.bin (pro verze Wi-Fi) na USB klíč soubor  
Link: <http://www.eet-pokladna.net/dokumenty>
2. USB klíč připojte na OTG kabel a ten připojte k pokladně
3. Pokladna musí být připojena adaptérem do elektrické sítě (nebude-li připojena k adaptéru, na displeji operátora se zobrazí zpráva "Připojte prosím adaptér")
4. Zapněte pokladnu
5. Přepněte se do P-režimu a do menu Správa
6. Dané menu potvrdíte klávesou TL
7. V menu Správa vyhledáte podmenu Aktualizace softwaru (SW)
8. Potvrdíte klávesou TL
9. Pokud nebyla vytvořena **Z uzávěrka**, před nahráním programu se provede automaticky

#### **POZOR: provede se Z měsíční uzávěrka**

10. Proběhne export databáze (položky zboží, skupiny zboží, pokladníci ...), průběh exportu je zobrazen na displeji operátora textem: "export ...." Provedení exportu není vytištěno na účtence.
11. Na správu (která se zobrazí na displeji operátora): Pokračovat? ano = ST, ne = jiné -kliknete na klávesu ST
12. Na displeji operátora se zobrazuje průběh aktualizace softwaru
13. Po ukončení nahrání programu na displeji operátora se objeví zpráva: Systémové parametry Master reset
14. Master reset potvrdíte klávesou TL a následně na to proběhne inicializace pokladny
15. Při zobrazení textu: INICIALIZACE OK, Vypněte pokladnu. - Pokladnu vypněte
16. Po opětovném zapnutí, pokladna naběhne standardně do R-režimu